



CLR-FXS/FXO-161SF Teknik Şartnamesi

Ürün Görşeli



Teknik Şartnamesi

- Analog telefon/faks hatlarını singlemode fiber optik kablo üzerinden aktarmalıdır.
- Analog telefon/faks hattı sayısı toplam 16port olmalıdır.
- Cihazlar çift olarak FXS ve FXO şeklinde karşılıklı çalışmalıdır. FXO olan cihaza Santral (PSTN veya PBX), FXS olan cihaza da telefonlar bağlanmalıdır.
- Singlemode fiber optik kablo üzerinden 20km mesafeye kadar iletim yapabilmelidir.
- FXS ve FXO Cihazları fiber optik kablo tasarrufu için 1Core/damar ile haberleşmelidir
- Fiber konnektör tipi FC olmalıdır.
- Cihaz üzerinde 1 adet RJ45 port olmalıdır.
- RJ45 Port 10/100Mbps hızları desteklemelidir.
- RJ45 portu 10Mbps, 100Mbps'lik port hızlarını otomatik olarak algılayabilmelidir.
- RJ45 portu düz veya çapraz ethernet bağlantısını otomatik olarak algılayabilmelidir. (MDI/MDI-X auto crossover)
- RJ45 portu full duplex / half duplex otomatik olarak çalışma modunu algılayabilmelidir.
- Analog telefonların cihaz üstündeki bağlantı noktası RJ11C konnektörlü olmalıdır.
- 19" Rack kabin montajına uygun olmalıdır.
- Cihazın spekt bilgileri aşağıdaki şekilde olmalıdır:
 - FXS telefon port ring voltajı: 75V
 - FXS telefon port ring frekansı: 25Hz
 - FXS telefon port giriş empedansı: 600ohm
 - FXO arayüzü ring kontrol voltajı: 35V

0212 912 4349 – bayi@gelecekbtt.com

- FXO arayüzü ring kontrol frekansı: 17Hz-60Hz
- FXO arayüzü giriş empedansı: 600ohm
- Cihazın elektrik beslemesi DC 12V 1A olmalıdır.
- Cihazın çalışma sıcaklığı 0°C ~ 50°C aralığında olmalıdır.

#Sipariş Kodları

CLR-FXS-161SF FXS 16 Analog Voice + 1 Port Ethernet to Fiber Optic Converter SM SC 20km

CLR-FXO-161SF FXO 16 Analog Voice + 1 Port Ethernet to Fiber Optic Converter SM SC 20km