



CAN485 @ 1 Port Canbus Seri RS485 Çevirici



CAN bus ve RS485 arasında arayüzleri arasında karşılık dönüşüm ve veri aktarımı yapan bir CAN bus RS485 dönüştürücüdür. Zorlu endüstriyel koşullarda çalışacak şekilde tasarlanmıştır. PLC kontrol ve yönetim, bina otomasyonu, sağlık otomasyon sistemi, ölçüm cihazı ve çevre izleme sistemi vb. gibi alanlarda kullanılmaktadır.

Veri Dönüştürme Metodları

- Transparan Dönüşüm
- İşaretli (marked) Transparan Dönüşüm

Seri Port Ara yüzü

- 1 Seri RS-485 Port
- Baud rate 300bps - 115,2 kbps
- Data bit 8bit
- Check bit None, Even, Odd, Space, Mark
- Stop bit 1bit, 2bit
- Konnektör Tipi DB9, Dişi
- İletim Mesafesi 1200 m

CAN Ara yüzü

- CAN2.0A ve CAN2.0B Canbus Desteği
- CAN Sinyalleri GND, CANL ve CANH
- Hızı 2,5K ~ 1000K bps
- Arayüz Direnci 120 Ohm Harici sonlandırıcı
- Node Kapasitesi 110 Nod

0212 912 4349 & bayi@gelecekbt.com

- İzolasyon Koruması 2KVAC
- Bağlantı Arayüzü 5 PIN Terminal Blok
- CAN İletişim Mesafesi 40m~10Km

Diğer Özellikler

- -40 ~ 75°C
- Desktop&Duvara Montaj
- 69 x 22 x 100 mm Boyutları

Boyutlandırma

