



## CLR Networks 16Port RJ11 + 1Port Ethernet to Fiber Optik Çevirici FC SM 20km



Türk Telekom PSTN/POTS Şebekesindeki ya da PBX telefon santralindeki analog telefon hatlarını fiber optik kablo üzerinden farklı lokasyonda bulunan kullanıcılara aktarılmasını sağlar. Analog telefon hatları ile birlikte 100Mbps Fast Ethernet haberleşmesini sağlar. Santral tarafında FXO abone yada kullanıcı tarafında FXS olmak üzere karşılıklı set şeklinde çalışır.

### Teknik Özellikler

#### FXS ( Kullanıcı / Abone Tarafı)

- FXS Telefon Port Sayısı : 16
- Alarm Voltajı: 75V
- Alarm Frekansı: 25HZ
- Giriş Empedansı :600ohm (Hanging Off)
- Bağlantı Konnektör : RJ11C

#### FXO ( Santral yada PBX Tarafı)

- FXO Telefon Port Sayısı : 16
- Alarm Algılama Voltajı: 35V
- Alarm Algılama Frekansı: 17HZ-60HZ
- Giriş Empedansı : 600ohm(hanging off)
- Bağlantı Konnektör : RJ11C

#### Fast Ethernet Arayüzü

- Port Sayısı : 1
- Veri Hızı 10/100Mbps
- Konnektör RJ45

#### Fiber Optik Arayüzü

- Fiber Optik Konnektörü FC
- Singlemode F/O Kablo ile 20km
- Multimode F/O Kablo ile 2km
- Single Fiber - Tek Kıl

### Sipariş Numaraları

CLR-FXO-161SF FXO 16-Hat Telefon + Ethernet to Fiber Optik Converter FC SM Single Fiber 20km

CLR-FXS-161SF FXS 16-Hat Telefon + Ethernet to Fiber Optik Converter FC SM Single Fiber 20km

0212 320 4030 & bayi@gelecekbt.com