



## CLR-RCA-F20B | 2 Kanal RCA Audio SM Fiber optik Çift Yönlü Çevirici



RCA Audio ses sinyalini singlemode fiber optik kablo üzerinden çift yönlü olarak bir noktadan başka bir noktaya aktarır. Alıcı ve verici olarak karşılıklı set olarak çalışır. Vericide 2 Port RCA ses girişi ve 2 port RCA ses çıkışı varken alıcıda da 2 port RCA ses çıkışı ve 2 port RCA ses girişi vardır. Bu şekilde tek fiber üzerinden çift yönlü olarak ses aktarımı yapılmaktadır. Noktadan noktaya veya noktadan çok noktaya şekilde çalışır. Sinyali sıkıştırılmamış şekilde ilettiği için yüksek kaliteli bir iletim gerçekleştirilir.

Mikrofon anons sistemi, amfi sistemi, interkom sistemi, kamu yayıncılığı sistemi, akıllı trafik izleme sistemi, güvenlik sistemi, tv tıbbi bakımı, uzaktan multimedya öğretim kampüsü izleme, tv ve telefon konferansı, uzun mesafe radyo ve televizyon yayın sistemi, bina kontrol sistemi vb. alanlarda kullanılmaktadır.

### Teknik Özellikler

- Fiber Optik Konnektörü FC Simplex
- Haberleşme Mesafesi 20km
- Fiber Kablo Tipi Singlemode
- Audio 24Bit Digital Encoded
- Video Giriş/Çıkış Konnektörü RCA
- Giriş / Çıkış Empedansı 600 Ohm Unbalanced
- Audio Frekans Cevabı 20Hz~20KHz
- Örneklem Frekansı 48KHz
- İşaret Gürültü Oranı S/N> 88dB
- DC Besleme: 12V 1A Adaptör

0212 912 4349 & bayi@gelecekbt.com